

SPECIFICATION DU PRODUIT

Doc. No XS01

X-SENSE®
L'expert en sécurité domestique




Détecteurs de fumée à pile de la série XS

Informations techniques



Norme de securite	EN14604:2005 + AC:2008
Type de capteur	Photoélectrique
Duree de vie	10 ans
Source d'alimentation	Pile au lithium 3V CR123A (non remplaçable) <6 µA (moyenne)
Courant de repos	<30m A
Courant d'alarme	85dB à 3m
Niveau de bruit	4-38°C
En service entre	8 5% HR (sans condensation)
Humidite relative	9 minutes
Duree de l'alarme	LED rouge
Lumiere de secours	91g
Poids du produit	78x78x48mm
Taille de l'emballage	1x détecteur de fumée + 1x crochet + 2x vis + 2x chevilles


Modi

Alarme	Le voyant rouge clignote toutes les secondes avec des bips rapides.
Mode veille	Le voyant rouge clignote une fois par minute.
Message d'erreur	Le voyant rouge clignote deux fois toutes les 40 secondes et émet deux bips
Duree Alarme en sourdine	Environ 9 minutes
Alarme en sourdine	Le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes sans bip.
Batterie faible	La LED rouge clignote une fois toutes les minutes avec 1 bip.
Modele de signal lorsque le detecteur de fumee est active	$a = 0,5 \text{ seconde} \pm 10 \%$, $b = 0,5 \text{ seconde} \pm 10\%$, $c = 1,5 \text{ seconde} \pm 10\%$ Le cycle total dure 4 secondes $\pm 10\%$ et la fréquence sonore est de $3,2 \pm 0,3 \text{ kHz}$. 
Mode test	Appuyez sur le bouton Test/Mute. Le détecteur émet 3 bips courts et rapides. Le voyant rouge clignote une fois par seconde pendant le bip.


Options disponibles pour combiner



XS01 Détecteur de fumée à pile autonome



XS01-W Détecteur de fumée à pile avec réseau sans fil (868 MHz)



XS01-WT WLAN Détecteur de fumée à pile
(TuyaSmart/Smart Life)