


DS-PK1-E-WE **Clavier sans fil**

Le clavier sans fil de la série DS-PK1-E-WE peut se connecter à AX PRO pour le contrôle et la gestion de l'alarme. Il peut également notifier d'une alarme par indicateur visuel et avertisseur sonore.



Caractéristiques

- Communication sans fil bi-directionnelle 868 MHz
- Cryptage AES-128
- Armement, désarmement, effacement d'alarme pour une zone spécifiée ou toutes les zones
- La LED indique la zone programmée
- Alarme incendie, alarme panique et alarme médicale en un clic. Alarme silencieuse / sonore sélectionnable. etc.
- Contrôle de sortie
- Touche tactile avec rétro-éclairage LED
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Multiple méthodes de configuration et facilité d'installation
- Batterie facilement remplaçable

Modèles disponibles

DS-PK1-E-WE



Spécifications

Modèle		DS-PK1-E-WE
RF	Fréquence	868 MHz
	Modulation	2GFSK
	Distance	1200m(espace ouvert)
Interface & composants	Bouton anti-arrachement	Pris en charge, avant et arrière
	Interrupteur	Marche / arrêt
	Buzzer	Pris en charge
	Indicateur	4: défaut (orange), enregistrement / signal (rouge / vert), armement (bleu), désarmement (vert) et alarme (rouge)
	Rétroéclairage	Blanc
	Clé	Touche numérique: 0 à 9 Touche de fonction: *, #, armement, désarmement et sortie d'alarme
Application & protocole	Protocole	Tri-X, communication bi-directionnelle
Électrique & batterie	Consommation	1.5 VDC, <180uA
	Type de batterie	4 piles AA
	Durée de vie de la batterie	Autonomie en veille plus de deux ans
Autres	Humidité de fonctionnement	10% à 90% (Pas de condensation)
	Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (-4 °F à +122 °F)
	Couleur	Blanc
	Installation	Montage à vis
	Dimension (W x H x D)	140 (5.50") x 86 (3.38") x 22 (0.87") mm
	Poids	Sans piles : 151 g (5.33 oz), et 23 g (0.81 oz) chaque batterie

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com