

MD-D02B

Module d'extension à 2 lecteurs
pour le panneau de contrôle AC-225x-B



Le MD-D02B de Rosslare est un module d'extension enfichable pour les panneaux de contrôle d'accès AC-225x-B de Rosslare qui fournit une interface à 2 lecteurs, 4 entrées supervisées avec une protection par résistance de fin de ligne (EOL), et 4 sorties relais (5 Amp Form-C N.O./N.C.) au panneau. L'installation du module prend moins d'une minute grâce au port d'extension adapté dans les panneaux et à la reconnaissance automatique par le panneau. Une fois installé et le panneau mis sous tension, l'extension est reconnue par le serveur AxTraxNG™ ou AxTraxPro™ de Rosslare, et le MD-D02B peut être programmé pour le contrôle d'accès et l'automatisation. La communication avancée avec le contrôleur permet la mise à jour du micrologiciel et l'enregistrement des événements en temps réel, avec la prise en charge d'un fonctionnement hors ligne complet par le panneau hôte.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La carte d'extension 2 lecteurs MD-D02B de Rosslare est conçue avec un niveau de qualité et de fiabilité élevé et est idéale pour les applications résidentielles et commerciales.

Facile à installer et à utiliser, la carte d'extension MD-D02B offre des communications supervisées avec le contrôleur.

La carte d'extension ajoute deux lecteurs ou clavier supplémentaires, quatre sorties de relais et quatre entrées supervisées au panneau de contrôle d'accès. Par conséquent, une centrale de contrôle d'accès équipée de la carte d'extension MD-D02B peut prendre en charge un total de quatre lecteurs et quatre portes. De plus, il est possible d'ajouter n'importe quel clavier ou lecteur biométrique qui supporte les formats de transmission Wiegand, Clock/Data ou tout autre format supporté par les logiciels de gestion de contrôle d'accès AxTraxNG ou AxTraxPro de Rosslare.

Le contrôleur d'accès maître a un contrôle total sur les lecteurs supplémentaires, les entrées et les sorties de la carte d'extension MD-D02B.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Deux lecteurs de proximité ou claviers supplémentaires
- Quatre sorties relais et quatre entrées supervisées vers le panneau de contrôle d'accès
- Compatibilité avec les claviers ou lecteurs biométriques à transmission Wiegand ou Clock/Data
- LED de signalisation de l'état de l'alimentation 12 V et de l'activation des relais
- Installation rentable et modulaire
- Possibilité de configurer les entrées et les sorties à l'aide des logiciels Rosslare AxTraxNG ou AxTraxPro, le logiciel de gestion de contrôle d'accès de Rosslare

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

▪ Tension d'entrée	12 VDC du contrôleur maître
▪ Courant d'entrée (hors appareils)	En veille : 30 mA Maximum: 135 mA
▪ Nombre de ports lecteur	2
▪ Nombre d'entrées	4
▪ Relais de sortie	4 x 5 A avec contacts N.O., N.F. et COM Relais de forme C
▪ Tension des entrées	Tension maximale de 5 VDC

SPÉCIFICATIONS DES ENTRÉES

▪ Type d'entrée	Sélectionnable : Normalement ouvert, normalement fermé, supervisé avec une résistance de type d'entrée (trois états, normalement ouvert Supervisé avec deux résistances (quatre états, Normalement ouvert ou Normalement fermé).
-----------------	--

SPÉCIFICATIONS DU LECTEUR

▪ Tension de sortie du lecteur	12 VDC
▪ Courant maximal du lecteur	300 mA
▪ Sortie de contrôle LED	Collecteur ouvert, actif bas
▪ Entrée d'autoprotection	Tension maximale de 5 VDC
▪ Formats supportés	Pour plus d'informations sur les différents types d'appareils, veuillez consulter le guide de l'utilisateur AxTraxNG ou le guide de l'utilisateur AxTraxPro

INDICATEURS LED

▪ Alimentation LED	Actif lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation
▪ LED's sortie	Quatre LED, chaque LED de sortie est active lorsqu'un relais de sortie est activé et que les contacts N.O. à COM sont court-circuités.

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

▪ Dimensions (L x L x H)	100 x 75.9 x 32.5 mm (3.9 x 3.0 x 1.3 in.)
▪ Poids:	98.2 g (0.2 lb)

COMPOSANTS DU SYSTÈME	Le MD-D02B est compatible avec une variété de contrôleurs de portes simples/doubles/multiples de Rosslare tout clavier ou lecteur biométrique supportant les formats de transmission Wiegand ou Clock/Data ainsi que ainsi qu'avec de nombreuses unités de contrôle d'accès tierces.
-----------------------	--

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie produit limitée à 2 ans

A PROPOS DE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products fabrique et commercialise des produits de sécurité de haute qualité par l'intermédiaire de ses bureaux et de ses partenaires dans le monde entier. Depuis 1980, Rosslare offre des systèmes de haute qualité pour les entreprises, les petites entreprises et les applications résidentielles. Avec Rosslare, vous bénéficiez du meilleur de tous les mondes : une ingénierie et une conception de produits de classe mondiale, un service client professionnel dans le monde entier.

www.rosslaresecurity.com

AxTraxNG™ est une marque de Rosslare Enterprises Ltd.
AxTraxPro™ est une marque de Rosslare Enterprises Ltd.
5505-0339101-01



ROSSLARE
Secure Access Solutions